



Прим.: Заводские установки преобразователя частоты.

Многофункциональный дискретный вход

Аналоговый вход для задания частоты

Релейный выход

Выход с отрывом коллектором

Аналоговый выход

Обозначение: ● - клемма силовой цепи
○ - клемма цепей управления

Прим:
1. +10В: максимальный выходной ток: 50mA
2. AI1/AI2 сигнал по напряжению: внутреннее сопротивление: 100KΩ
3. AI1/AI2 сигнал по току: внутреннее сопротивление: 500Ω

Прим.:
АО: выходной сигнал по напряжению
Максимальный выходной ток: 2mA

Прим:
1. +24В: максимальный выходной ток: DC34В/100mA
2. Y: максимальный выходной ток: DC24В/50mA

Максимальный ток через контакты реле:
3A/240VAC
5A/30VDC

Экранированный или бронированный кабель (рядом с заземляющим клеммой преобразователя частоты)
(сопротивление заземления составляет менее 10 Ом)